

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser SWA70



Адаптер WirelessHART Adapter SWA70 – интерфейсный модуль для беспроводной передачи сигналов 4 ... 20 мА/HART от подключенных полевых устройств в шлюз WirelessHART Fieldgate. Электропитание полевых приборов обеспечивается либо посредством батареи адаптера, либо электропитанием по месту. Адаптер WirelessHART может использоваться как во взрывоопасных, так и в безопасных зонах.

Функция

Интеллектуальный интерфейсный модуль WirelessHART, предназначенный для подключения к устройствам HART/4...20 мА

Сертификаты

Безопасная зона

ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb

ATEX II 2G Ex ia IIC T4/T3 Gb, ATEX II 2D Ex tb [ia] IIIC T60oC Db

CSA, общее назначение

CSA C/US IS, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G; NI, класс I, раздел 2, AEx ia

IECEX Ex ia IIC T4/T3 Gb,

IECEX Ex tb [ia] IIIC T70oC Db, IECEX Ex ia IIC T4/T3 Gb

Вход

Одно соединение "точка-точка" с устройством HART, или

Одно соединение "точка-точка" с устройством 4...20 мА, или

До четырех полевых устройств HART, соединенных по многоточечной схеме (при использовании блока питания широкого диапазона).

Выход

Интерфейс связи WirelessHART

Скорость передачи: номинальная 250 кБит/с

Рабочая частота: 2,4 ГГц (диапазон ISM)

Дальность связи при стандартных условиях:

Вне помещений 250 м, в помещениях 50 м

Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

Специализированная батарея (литий-тионилхлорид) с длительным сроком службы

Внешнее питание перем./пост. тока 24...230 В

Блок питания постоянным током

Габаритные размеры

Ш x В x Г: 111,5 мм x 189,9 мм x 92,8 мм

Размеры в мм 25,4 мм = 1 дюйм

Программное обеспечение (ПО)

Прошивка ПО для функций мониторинга, питания, сбора данных с полевых приборов с выходным сигналом 4...20

mA/HART

Настройка

Настройка по месту с помощью клавиш. Настройка через ПК с помощью DTM-библиотек и программного обеспечения FieldCare или DD

Дисплей

Встроенная индикация с помощью 3 светодиодов

Напряжение

Специализированная батарея (литий-тионилхлорид) с длительным сроком службы

Для исполнений с электронной регулировкой питания:

Широкий диапазон напряжения питания: 24...230 В перем./пост. тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц

Блок питания постоянного тока: 8...50 В пост. тока $\pm 10\%$

В случае сбоя внешнего питания беспроводная связь поддерживается в течение не менее 1 ч за счет внутреннего источника.

Характеристики

Бренд: Endress