

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser Paddle switch - Soliswitch FTE30



The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

Характеристики/Применение

универсальный прибор с сигнализацией об опустошении, переполнении и потребности в сilosах с сыпучими продуктами

Доп.информация

Лопасть на шарнире

Питание / Коммуникация

230 В перемен. тока, 50/60 Гц

115 В перемен. тока, 50/60 Гц

48 В перемен. тока, 50/60 Гц

24 В перемен. тока, 50/60 Гц

20... 28 В пост. тока

Температура окружающей среды

-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

Рабочая температура

-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

0,5...1,8 бар (7...25 psi)

Мин. плотность измеряемого продукта

>= 100 г/л

Смачиваемые части

Шток: 1.4305

Флажок: 1.4301

Присоединение к процессу

G 1 1/2", PBT

G 1 1/2", 1.4305

Усиленный наконечник G 1 1/2", 1.4305

Длина датчика

100 мм (4")

200 мм (8")

300 мм (12")

400 мм (16")

500 мм (20")

600 мм (24")

Длина троса прибл. 2000 мм (80") с возможностью укорачивания

Связь

Микропереключатель с переключающим контактом для макс. 10 A/250 В перем. тока

Сертификаты/Нормативы

Доступные сертификаты отсутствуют

Опции

Реле

Диапазон применения

макс. зернистость 50 мм (2")

Фильтр _____

Характеристики

Бренд: Endress